

K 系列

K-52 (120Wx2)



K-65 (150Wx2)



K-57 (180Wx2)



TX-3 (250Wx2)



M 系列

M-67 (180Wx2) M-68 (230Wx2)



T 系列

T-45 (450Wx2)



系列區分	K 系列				M 系列 (具 MP3 播放功能) 藍芽 /USB/SD/FM 收音機		T 系列 (旗艦機種) T-45 型另具藍芽 /USB/SD/MP3 播放功能及藍芽天線 .				
機型	K-52	K-65	K-57	TX-3	M-67	M-68	T-20	T-25	T-35	T-45	
輸出功率 (8Ω)	120W*2	150W*2	180W*2	250W*2	180W*2	230W*2	200W*2	250W*2	350W*2	450W*2	
ECHO 功能	具迴音音量 (ECHO)/ 迴音延遲時間 (DELAY)/ 迴音重複次數 (REPEAT) 等調整										
KARAOKE 功能	具音聲多重 / 歌聲消音 / 自動接唱功能										
音質調整	MIC	低音 BASS:100HZ+10dB, 高音 TREBLE:10KHZ+10dB					低音 BASS:100HZ+10dB, 高音 TREBLE:20KHZ+10dB				
		中音 MED:2.8KHZ+10dB					中音 MED:2.8KHZ+10dB				
音質調整	MUSIC	低音 BASS:100HZ+10dB, 高音 TREBLE:10KHZ+10dB					低音 BASS:100HZ+10dB, 高音 TREBLE:20KHZ+10dB				
		-	2.8KHZ+10dB	-	-	-	-	中音 MED:2.8KHZ+10dB			
響應頻率	20HZ-15KHZ+0/-3dB				20HZ-15KHZ+0/-3dB		20HZ-15KHZ+0/-3dB				
調整響度	低音加強	0-100HZ+5dB				0-100HZ+5dB		0-100HZ+5dB			
	高音加強	-				-		0-100HZ+5dB			
AV 訊源選擇	4 組選擇		5 組選擇								
影像輸出入端子	輸入 3 組				輸入 4 組			輸入 5 組			
	輸出 2 組										
IR 無線遙控功能	-	●	●	●	●	●	●				
共同規格	1. 總諧波失真 <0.05% 2. 輸入靈敏度 :150MV/47KΩ 3. 訊號雜音比 :->75db(入力端子短路時) 4. 具 A/B 兩組喇叭選擇開關 (可選擇 A 組 /B 組或 A+B 組同時使用) 5. 後面板具 AC110V 電源插座 .										
其它	立體聲開 / 關功能	音樂最大音量限制副鈕 .	靜音鍵及迴音開 / 關鍵	24Bit 數位迴音設計 .	音樂最大音量限制副調整鈕及總音量記憶功能	1. 具音樂最大總音量限制副調整鈕 . 2. MIC 總音量及 MUSIC 總音量具開機音量自動定位 , 關機音量自動歸零裝置 .					